

ViGUARD RECEIVER			
<p>Беспроводный гибридный приемник для радиоканальных устройств ViGUARD. Цифровое кодирование радиосигнала. Служит для подключения беспроводных детекторов ViGUARD к любым проводным системам.</p>			
Технические характеристики			
Частота радиосигнала	433 МГц	Потребление	до 40 мА
Дальность радиосигнала	до 200 м	Напряжение питания	от 11,5 до 15,5 В
Количество беспроводных устройств	8	Рабочая температура	-10 - 50 °С
Кол-во проводных выходов	8	Тип проводных выходов	реле до 150мА
Регистрация беспроводных устройств		Удаление беспроводных устройств	
<p>Подключите питание к приемнику. Нажмите и удерживайте кнопку устройства, соответствующую номеру канала, в который Вы хотите зарегистрировать новое беспроводное устройство. Сделайте сработку беспроводного устройства. Соответствующий светодиод погаснет на 5 секунд. Можно отпускать кнопку. Устройство зарегистрировано.</p>		<p>Если Вы хотите в занятый канал зарегистрировать новое устройство, то Вам необходимо удалить ранее зарегистрированное. Для этого нажмите и удерживайте кнопку с номером канала, соответствующим номеру удаляемого устройства. Коротко нажмите кнопку CLR (удаление). Загорится светодиод RF. Отпустите обе кнопки. Устройство удалено.</p>	
Рабочий режим гибридного приемника			
<p>Сделайте сработку устройства, зарегистрированного в приемник. Светодиод соответствующего канала погаснет на 5 секунд, релейный выход соответствующего канала разомкнется на 5 секунд.</p>			
<p>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro</p>			